



Kompaktanlagen Micro Systeme

ALL Connected HiFi System SC-PMX152

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| CD, CD-R/-RW | CD-DA | ja |
| | MP3 | ja |
| Audio System | Lautsprechersystem | 2ch |
| | Leistungsausgabe (RMS) Gesamtleistung | 120 W |
| | Vorderseite | 60 W (1 kHz, 3 Ohm, 10 % THD) |
| USB | Schnittstelle | Ja (x2) |
| | USB-Standard | USB 2.0 High Speed |
| | Wiedergabe | MP3, AIFF, AAC, FLAC (bis zu 192 kHz/24 Bit), WAV (bis zu 192 kHz/24 Bit), DSD (5,6 MHz/2,8 MHz) |
| Tuner | Radio Stationsspeicher | FM/30, DAB Plus/20 |
| | RDS | ja |
| | Automatischer Sendersuchlauf | ja |
| SMART NETWORKING | Multiroom-System mit Qualcomm® Allplay™ | ja |
| | Wireless LAN System | ja |
| | Heimnetzwerk- Musikwiedergabe | ja |
| | AirPlay | ja |
| | Wi-Fi-Frequenzbereich | ja (5 GHz/2,4 GHz) |
| | Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX) | ja |
| | WPS-Unterstützung | ja |
| | Bluetooth® | ja |
| | Panasonic Music Streaming App | ja |
| | NFC (One-Touch- Verbindung) | - |
| | USB-Verbindung für iPod, iPad, iPhone | Ja (Wiedergabe/Laden) |
| | Re-Streaming (Bluetooth®, CD, Radio, USB, AUX) | J |
| | Netztaete mit voreingestellten Funktionen (für Internetradio) | J (Hauptgerät und Fernbedienung) |
| Anzahl an Voreinstellungen | 6 | |
| HOHE KLANGQUALITÄT | Digitalverstärker System | ja |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|
| | | LincsD-Amp | Ja (3. Generation) |
| | | VGDA (Variable Gain Digital Amplifier) | ja |
| | | Stromversorgung über virtuellen Akku | ja |
| | | Integrierter Power Conditioner | ja |
| | | USB-DAC-Funktion | MP3, AIFF , FLAC (bis zu 192 kHz/24 Bit), WAV (bis zu 192 kHz/24 Bit), DSD (5,6 MHz/2,8 MHz) |
| | | XBS Master | ja |
| | | CD-Re-Master in hoher Auflösung | ja |
| | | MP3 Re-Master | ja |
| | | Bluetooth® Re-Master | ja |
| | | Superhohtöner | ja |
| | | Lautsprechermembran aus Bambuspflanzenopal | Ja (Tieftöner) |
| | | PP-Membran aus Bambus-Kohle | - |
| | | Equalizer Voreinstellungen | 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat |
| | | Bass & Treble Einstellungen | ja (mit Drehknopf) |
| LAUTSPRECHER | Frontlautsprecher | Konfiguration | 3-Wege-System mit drei Lautsprechern |
| | | Lautsprechereinheit | Tieftöner: 14 cm Membrantyp Hochtöner: 1,9 cm Kalottentyp Superhohtöner: 1,2 cm Piezo-Typ |
| Anschlüsse | LAN Anschluss | | ja |
| | Analoger Audio Eingang | Cinch | ja |
| | Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Klinke | ja |
| | Antennenanschluss | 75 ohm | ja |
| Sonstige Angaben | Stromversorgung | | AC 220-240V, 50Hz |
| | Energieverbrauch | in Betrieb [ca.] | 45 W |
| | | Standby [ca.] | 0,4 W*5 |
| | Auto Power Off / Dimmer | | ja / ja |
| | Programmierbarer Timer | | Sleep-/Zeit-/Wiedergabe-Timer |
| | Anzeige | | Punktmatrix FL |
| | Fernbedienung | | ja |
| ABMESSUNGEN, GEWICHT | | Haupteinheit (B x H x T) | 211 x 114 x 267 mm |
| | | Gewicht | 3,0 kg |
| | | Gewicht | 3,0 kg |
| | | Frontlautsprecher (B x H x T) | 161 x 238 x 264 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| Anmerkung | *1 Nur ein USB-Flashlaufwerk. Wiedergabe auf einem Mobilgerät (Apple, Android, usw.) ist über ein USB-Verlängerungskabel nicht möglich. |
| Anmerkung | *2 Download im App Store. Download auf Google Play™. |
| Anmerkung | *3 Nicht alle Modelle sind kompatibel. Details dazu erhalten Sie vom Händler. |
| Anmerkung | *4 Bei Verwendung der App „Panasonic Music Streaming“ zum Streamen von Musik von diesem System auf andere AllPlay-Lautsprecher |
| Anmerkung | · Möglicherweise sind die Video- und Audioausgaben bei der Wiedergabe von Videoinhalten nicht synchronisiert. |
| Anmerkung | · Wenn Musik für einen Zeitraum von mehr als 8 Stunden auf andere AllPlay-Lautsprecher gestreamt wird, wird die Musikwiedergabe auf den anderen AllPlay-Lautsprechern automatisch gestoppt. (Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich.) |
| Anmerkung | *5 DSD-5,6-MHz-Dateien können nur auf diesem Gerät wiedergegeben werden. (Bei 5,6-MHz-Dateien ist kein Re-Streaming auf andere Geräte möglich.) |
| Anmerkung | *6 Stromverbrauch im Standby-Modus (Bluetooth-Standby ein) ca. 0,5 W (PMX150/PMX152), 0,45 W (PMX80/PMX82 /PMX84), 0,4 W (PM600/602), 0,3 W (PM250/250B) |
| Anmerkung | * 7 Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. |
| Anmerkung | ●Die Möglichkeit zur Wiedergabe kann je nach Inhalt, Disc und Qualität der Aufnahme variieren. Für Inhalte, die Sie für private Zwecke aufgenommen haben. |
| Anmerkung | ●Bei den Spezifikationen sind unangekündigte Änderungen möglich. Alle angegebenen Zahlen sind Richtwerte. |
| MARKENRECHTLICHER HINWEIS | Die MPEG Layer-3 Audio-Codierttechnologie wurde von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert./DLNA, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance./Apple, iPhone, iPhone 5 und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc./AirPlay, iPad, iPhone Und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc./Google Play ist eine Marke von Google Inc./Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt lizenzgemäß./Andere Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern./N Mark ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern./Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragen ist./Lizenzgemäße Nutzung. AllPlay ist eine Marke von Qualcomm Connected Experiences, Inc., die in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragen ist. Lizenzgemäße Nutzung. |

Copyright © 2020 Panasonic Deutschland & Österreich