



## DIGITRADIO 100 C

DAB+/UKW-Empfangsteil mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039216	schwarz	0000/3921	528 g	198 g	20.25 x 16.25 x 5.25 cm	13.00 x 10.00 x 5.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (12 für DAB+ und 12 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

TFT-Farbdisplay (3,2")

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Sleep- und Wecktimer-Funktionen

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Radioadapter : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 12

Programmspeicher Favoriten UKW : 12

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 2.1+EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Größe : 3.2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Slide-Show / catSLS : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay (3.2")

Dimmbar : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Multilingual, Portugiesisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 100 C, DAB/UKW-Wurfantenne, Cinch auf 3.5mm Audiokabel, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

