



## DIGITRADIO 20

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Uhrenradio

| EAN           | Art.-Nr.  | Gewicht (Gerät) | Gewicht (Karton) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)           | Farbe     |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 4019588049871 | 0000/4987 | 924 g           | 1.49 kg          | 22.40 x 7.00 x 16.40 cm | 31.90 x 22.20 x 11.40 cm | anthrazit |
| 4019588149878 | 0001/4987 | 924 g           | 1.49 kg          | 22.40 x 7.00 x 16.40 cm | 31.90 x 22.20 x 11.40 cm | weiß      |

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

### DISPLAY

Größe (Zoll): 2.7 Zoll

Dimmbar: Ja

Typ: OLED

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 3 W (RMS)

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,41 W

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

### UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Größe (Zoll): 2.7 Zoll

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

### KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Equalizer